

IQ8Quad sokler

Honeywell

- Romslig sokkel med mulighet for flere kabler inn fra flere sider
- Avlange monteringshull gjør at den passer til alle typer bokser
- Mulighet for Wago-klemmer for viderekobling

Bilde 1:



Bilde 2:



IQ8Quad sokler

Bilde 1: Standard sokkel

Standard IQ8Quad detektor sokkel for IQ8Quad. Når detektoren fjernes fra sokkelen, stenges sløyfen automatisk. Sokkelen har også en sikkerhets funksjon mot fjerning av detektor som kan brukes hvis nødvendig.

Wago-klemmer for viderekobling, for eksempel type 243-204 (Ø 0,5mm – Ø 1,0mm) eller 273-104 (0,75mm² - 2,5mm²) kan bli festet på sokkelen.

Bilde 2: Sokkel med relé

IQ8Quad detektor sokkel med relé utgang.

Sokkel med relé er ikke kompatibel med IQ8Quad med integrert alarm type 802383, 802384, 802385, 802386, 802385.SVxx og 802386.SVxx!

Tekniske data

	Standard sokkel	Sokkel med relé for NO	Sokkel med relé for NC
Art. nr.	805590	805591	805591.01
Dim. HxBxD	Ø: 117 mm H: 24 mm (inkl. detektor 62 mm)	Ø: 117 mm H: 24 mm (inkl. detektor 62 mm)	Ø: 117 mm H: 24 mm (inkl. detektor 62 mm)
Vekt	Ca. 60g	Ca. 60g	Ca. 60g
Materiale	ABS	ABS	ABS
Farge	Hvit tilsvarende RAL 9010	Hvit tilsvarende RAL 9010	Hvit tilsvarende RAL 9010
Luftfuktighet	< 95% (ikke-kondensering)	< 95% (ikke-kondensering)	< 95% (ikke-kondensering)
Lagringstemperatur	-25°C til 75°C	-25°C til 75°C	-25°C til 75°C
Arbeidstemperatur	-20°C til 72°C	-20°C til 72°C	-20°C til 72°C
Terminal	Ø 0.6mm til 2mm ²	-	-
Strømforbruk	-	5µA (med detektor, aktivt relé)	5µA (med detektor, aktivt relé)
Contact load relay	-	30 V DC / 1 A	30 V DC / 1 A



by Honeywell

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Internett: www.eltek-fs.com

Faks: +47 32 24 48 01